

Світильник OLI 0300 А світлодіодний з акумулятором

ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням світильника слід уважно ознайомитися з посібником з експлуатації.
- У разі пошкодження світильника його не можна використовувати. Небезпечно для життя!
- У цьому випадку необхідно звернутися до сервісної служби.
- Не слід дивитися безпосередньо на світло.
- У жодному разі не можна розкривати прилад.
- Не можна використовувати світильник у вибухонебезпечному середовищі!
- Для заряджання акумулятора потрібно використовувати лише перевірене джерело живлення зі USB-портом.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

- Перед первинним використанням потрібно повністю зарядити акумулятор (~ 4 год).
- Перемикач позаду. Різні функції (див. опис далі за текстом).
- Під час заряджання можна використовувати світильник.
- Індикатор заряджання: в % видається індикація ступеню зарядки або підзарядки.
- Якщо акумулятор не використовувався тривалий час, потрібно заряджати кожні 3 місяці.

ОГЛЯД ЕЛЕМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ

1. Світлодіод спрямованого світла
2. Світлодіоди кільцевого світильника
3. Зарядний кабель під USB-порт (вбудований)
4. Вмикач/вимикач
5. Індикатор стану заряджання акумулятора
6. Зовнішній зарядний пристрій з USB-портом
7. 2 гачки
8. 2 магніти

ЗАРЯДКА

Акумулятор можна заряджати лише через вбудований кабель під USB-порт. Повинне використовуватися лише перевірене джерело живлення з USB-портом (наприклад, зарядний пристрій, комп'ютер) з вихідною напругою максимум 5 В. Схема з'єднання: джерело живлення з USB-портом — зарядний кабель під USB-порт.

Індикація фактичного стану зарядки видається блимаючим світлодіодом ф). Коли всі світлодіоди світяться синім світлом без миготіння, це означає, що акумулятор повністю заряджений. Підзаряджання акумулятора після кожного використання збільшує довговічність акумулятора.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОСЛІДОВНОСТІ

1. Для всіх функцій у цій послідовності можливе змінне регулювання яскравості світла від 100 до 5%, і навпаки, за допомогою тривалого натискання на вмикач/вимикач. Вимк. індикатор стану акумулятора увімкнення спрямованого світла (тривале натискання – регулювання яскравості світла) увімкнення спрямованого світла плюс увімкнення кільцевого світильника (тривале натискання – регулювання яскравості світла) увімкнення кільцевого світильника (тривале натискання регулювання яскравості)
2. Вимк. індикатор стану акумулятора тривале натискання – сигнал SOS проблискове світло вимк.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Світлодіоди	для кільцевого світильника - 12 шт, для спрямованого світла – 1 шт
Світловий потік	кільцевий світильник-150 лм, спрямоване світло - 200 лм, і те й інше - 350 лм
Регулювання яскравості світла	Від 5% до 100%
Акумулятор	Вбудований літій-полімерний акумулятор на 3,7В/3,0 Ач
Зарядний вхід	Зарядний кабель під USB-порт на 5В пост. струму, з обмеженням струму внутрішньосистемно в 1 А
Робочий ресурс, мін/макс	1,5 год – яскравість 100%
Функція зовнішнього зарядного пристрою	70 год – яскравість 5%
Час зарядки	1,5 год при 1А
Ступінь захисту	4 години
Діапазон температур	IP 44
	Від -10°C до +40°C

Забороняється викидати електричні прилади, елементи живлення та акумулятори разом із побутовими відходами! Відпрацьовані електричні та електронні прилади, а також елементи живлення та акумулятори відносяться до спецвідходів і повинні збиратися в окремі контейнери та вирушати на утилізацію з дотриманням вимог щодо захисту навколишнього середовища.